



40150 و 2590 و 2560s آداری
40150 و 2590 و 2560s باشگاهی
3570 معمولی

www.haamingroup.ir

- دکمه خاموش / روشن (فقط نمایش محصول را خاموش و روشن میکند)
- مدا قطع / وصل (در حالت خاموشی صدا، در تمامی برنامه‌ها محصول بدون صدا کار میکند)
- فعال یا غیر فعال نمودن نمایش دما
- فعال یا غیر فعال نمودن نمایش تاریخ
- جهت رفتن به تنظیمات (تاریخ / آلازم)
- با این گزینه می‌توانید از برنامه های درمال امرا غارغ شوید / در این حالت ساعت نمایش داده میشود
- جهت کم و زیاد کردن مقدار اعداد
- جهت کم و زیاد کردن مقدار اعداد
- جهت تایید تنظیمات انجام شده
- جهت تنظیمات ساعت و هر یک از برنامه های انتقابی محصول
- در حالت ساعت، با فشردن این گزینه می‌توانید حالت نمایش ۱۲ ساعته و یا ۲۴ ساعته را انتقاب نمایید

- جهت انتقاب لایه های چهار رنگ اصلی محصول
- موارد آپشنال محصول:
- مدل باشگاهی دارای کرنومتر:
- جهت اجرای برنامه‌ی تنظیمی
- جهت توقف اجرای برنامه
- جهت بازگردانی برنامه به حالت اولیه
- تنظیم کرنومتر بالا رونده
- تنظیم کرنومتر پایین رونده
- مدل اداری:
- جهت تنظیم تاریخ
- در مدل ۲۵۹۰ آداری می‌توانید با تغییر رنگ، رنگ نمایش ساعت و تاریخ را متفاوت انتقاب نمایید

لطفا مارا در شبکه های مجازی هالو کنید haamin_clock

روش تنظیم ساعت:

از طریق کنترل محصول و با (زن) کلید تنظیم ساعت (به حالت تنظیمات ساعت رفته و دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن در میاید. با فشردن کلید های پایین و بالا و یا اعداد بر روی کنترل زمان ساعت را به عدد دلخواه تغییر دهید. با فشردن کلید تایید OK ساعت انتقابی تایید شده و دو سگمنت سمت راست محصول جهت تنظیمات دقیقه به حالت چشمک زن در میاید. سپس همانند تنظیم ساعت با فشردن کلید های پایین و بالا تنظیمات دقیقه دلخواه را انجام داده و کلید تایید OK را جهت ثبت کلیه ی فرآیند تنظیم ساعت فشار دهید. جهت تنظیم ثانیه به ممض فشردن کلید تایید ثانیه ی شمار از صفر شروع می شود.

روش تنظیم آلازم:

ابتدا با فشردن کلید تنظیم آلازم (دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن در میاید و همانند روش قبل پس از انجام تنظیمات و فشردن کلید تایید تنظیمات مربوطه با آلازم محصول ذخیره شده و نمایشگر مربوطه به آلازم در قسمت میانی محصول روشن میشود. صدای آلازم پس از یک دقیقه به صورت فودگار قطع میگردد. جهت قطع دسئی میتوان یکی از کلید های روی ریموت را فشار داد. جهت غیر فعال کردن آلازم ابتدا کلید MENU و سپس کلید EXIT را فشار دهید

روش فعالسازی نمایشگر دما:

با استفاده از کلید فعالسازی دما (برروی کنترل هر دقیقه به مدت ۵ ثانیه دمای محیطی که ساعت در آن قرار گرفته است را به صورت میانگین دمایی نمایش می دهد و برای غیرفعال سازی این حالت با دوبار فشردن کلید فعالسازی دما و شنیدن بوق ممتد نمایش این حالت غیرفعال میگردد.

حالت ۱۲ ساعته و ۲۴ ساعته:

جهت فعالسازی حالت نمایش ۱۲ ساعته با فشردن کلید تایید (در حالتی که هیچ یک از دستورات تنظیماتی ساعت فعال نیست حالت ۱۲ ساعده محصول انتقاب شده و گزینه ای در قسمت میانی محصول روشن میگردد جهت غیرفعالسازی این حالت با فشردن مجدد همان کلید حالت ۱۲ ساعته غیرفعال میگردد. *این حالت از ساعت در صورتی که ساعت شمار از ۱۲ فراتر رود نمایش داده میشود.

*در صورت قطع جریان برق باتری سکه ای داخلی به طور فودگار تنظیمات ساعت را مفدا میکند (در این حالت ساعت نمایش داده نمیشود)

*در صورتی که محصول شما دارای آپشنی غیر از موارد فوق و به صورت سفارشی سازی می باشد و در مورد عملکرد محصولی سوالی دارید جهت راهنمایی از طریق شماره تماس پشتیبانی و یا راه های ارتباطی دیگر با پشتیبانی محصول ارتباط برقرار نمایید.



آدرس مرکز خدمات مشتریان:

دفتر اصفهان: اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، انتهای خیابان نهم ساختمان ایران گیت
تلفن تماس: 09912612356 - 03132246526

آدرس دفتر فروش:

اصفهان میدان انقلاب، جنب بانک صادرات ساختمان فرصت واحد 201
تلفن تماس: 09912612356 - 03132246526

www.haamingroup.ir

لطفا مارا در شبکه های مجازی هالو کنید haamin_clock